	L
758	(A)





		T				
	型式	チューブ内径(mm)	配管径	リリーフポート	作動方式	標準ストローク(mm)
	10-/21-C(D)Q2B12	12				5, 10, 15, 20, 25, 30
	10-/21-C(D)Q2B16	16	M5×0.8			5, 10, 15, 20, 25, 30
IJ	10-/21-C(D)Q2B20	20	IVIS × U.B			5, 10, 15, 20, 25, 30
Ų	10-/21-C(D)Q2B25	25				35, 40, 45, 50
-	10-/21-C(D)Q2B32	32	注)M5×0.8、1/8			5, 10, 15, 20, 25, 30
タ	10-/21-C(D)Q2B40	40	1/8			35, 40, 45, 50, 75, 100
ィ	10-/21-C(D)Q2B50	50	1/4		複動形	
プ	10-/21-C(D)Q2B63	63	1/4			10, 15, 20, 25, 30, 35
	10-/21-C(D)Q2B80	80	3/8	M5×0.8		40, 45, 50, 75, 100
	10-/21-C(D)Q2B100	100				
	11-/22-C(D)Q2B12	12		IWIJ X U.U	片ロッド	5, 10, 15, 20, 25, 30
	11-/22-C(D)Q2B16	16	M5×0.8			3, 10, 13, 20, 23, 30
バキ	11-/22-C(D)Q2B20	20	IVIS × U.B			5, 10, 15, 20, 25, 30
Ξ.	11-/22-C(D)Q2B25	25				35, 40, 45, 50
1	11-/22-C(D)Q2B32	32	注)M5×0.8、1/8			5, 10, 15, 20, 25, 30
Ļ	11-/22-C(D)Q2B40	40	1/8			35, 40, 45, 50, 75, 100
タ	11-/22-C(D)Q2B50	50	1/4			
イプ	11-/22-C(D)Q2B63	63	1/4			10, 15, 20, 25, 30, 35
	11-/22-C(D)Q2B80	80	3/8			40, 45, 50, 75, 100
	11-/22-C(D)Q2B100	100	3/0			

SMC

ロッド先端おねじ

ラバークッション付

(ただし、ø12のオートスイッチ付のみ)

注)ø32のオートスイッチなしの場合、5ストロークのみ M5×0.8となります。

什样

無記号

D

型式

なし

オートスイッチ付(磁石内蔵形) ø12~ø100

ø32~ø100

М

c

<u>II IN</u>					
チューブ内径(mm)	12, 16, 20, 25	00 100			
項目	32, 40, 50, 63	80, 100			
保証耐圧力	1.5	MPa			
最高使用圧力	1.0	MPa			
最低使用圧力	0.1				
周囲温度および使用流体温度	オートスイッチなし:-10℃~70℃				
同田温及のより使用派や温及	オートスイッチ付:-10℃~60℃(ただし凍結なきこと)				
クッション	なし	,注1)			
使用ピストン速度	30~400mm/s	30~300mm/s			
ストローク長さの許容差	+1.0	注2)			
取付	通				
使用グリース	10-/11-: フッ素系グリース				
	21-/22-: リチウム	石けん基系グリース			
清浄度クラス(ISOクラス)	10-/21-: クラス4	11-/22-: クラス3			

注1) ø12でオートスイッチ付の場合は、ラバークッション付が標準となります。

注2) ストローク長さの許容差には、ダンパの変化量は含みません。

バキュームタイプの吸引流量(参考値)

※オートスイッチ取付可能最小ストローク、 動作範囲は、標準品と同一です。

ます。

※オートスイッチは同梱出荷(未組付)となり

サイズ	吸引流量L/min(ANR)
12~40	5
50, 63	10
80, 100	20

オートスイッチ仕様(仕様詳細および下記以外のオートスイッチはホームページWEBカタログをご参照ください。)

接 点		オートスイッチ品番	負荷電圧	負荷電流範囲	表示ランプ	適用用途
無接点	2線式	D-M9B	DC24V(DC10~28V)	2.5~40mA	0	DC24Vリレー、PLC用
無按無	3線式	D-M9N、D-M9P	DC28V以下	40mA以下	0	IC回路、リレー、PLC用
有接点		D-A93、D-A96	DC24V、AC100V	5~40mA、5~20mA	0	リレー、PLC


適用オートスイッチ一覧 → P.889参照


PLC: シーケンスコントローラ

オートスイッチ/ストロークエンド検出時の適正取付位置および取付高さ

D-M9N/M9B/M9P型 D-A93/A96型


ø12~ø25






D-M9N/M9B/M9P型 D-A93/A96型

ø32~ø100





				(mm)
チューブ内径	D-M	9□型	D-A9	9□型
) ユーフP11主	A B		Α	В
12	16	7	12	3
16	19	6.5	15	2.5
20	19	7.5	15	3.5
25	25 19.5 8		15.5	4
32	22	9	18	5
40	26	11.5	22	7.5
50	24	14.5	20	10.5
63	26.5	17.5	22.5	13.5
80	34.5	22	30.5	18
100	39	27	35	23

<u>介</u> 製品個別注意事項

ご使用の前に必ずお読みください。

止め輪の着脱(ø50~ø100)


⚠注意

- ① 取付、取外しは、適正なプライヤ(C形止め輪取付工具) にて行ってください。
- ②適正なプライヤ(C形止め輪取付工具)をご使用した場合でも、プライヤ(C形止め輪取付工具)の先端部から外れ、止め輪が飛び、人体および周辺機器に損害を与えてしまう恐れがありますので注意してください。また、取付の際には、確実に止め輪溝に入っているかを確認してからエアを供給してください。


使用上のご注意

⚠注意

- ①ピストンロッドへの荷重は、常に軸方向にかかる状態で ご使用ください。
 - ・シリンダ取付の際は、十分芯出しをお願いします。
 - ・ストッパ的に使う場合は、直接ピストンロッドに横荷重が 加わらないように、ガイド等を設けてください。
- ②ロッドカバーを固定している六角穴付ボルトを緩めたり 取外したりしないでください。ロッドカバーがはずれ 人体および周辺機器に損害を与える恐れがあります。



ロッド先端おねじ



ロッド先端おねじの場合											
チューブ 内径	Вı	C ₁	H ₁	H ₂	Lı	X					
12	8	9	M5×0.8	4	14	10.5					
16	10	10	M6×1.0	5	15.5	12					
20	13	12	M8×1.25	5	18.5	14					
25	17	15	M10×1.25	6	22.5	17.5					


標準形

(mm) В С D F 標準ストローク Α Ε н Κ М Ν 0 Q R チューブ内径 30.5 27 25 5 M3×0.5 32 3.5 17.5 3.5 5,10,15 20,25,30 12 6 6 5 15.5 3.5 6.5 M4×0.7 16 28.5 8 8 29 5.5 38 6 3.5 20 3.5 6.5 18 3.5 20 34 29.5 10 36 5.5 M5×0.8 47 8 4.5 25.5 5.5 9 18 5,10,15,20,25 30,35,40,45,50 32.5 25 37.5 12 40 5.5 52 10 28 5.5 9 19


オートスイッチ付



ø12の場合 シリンダチューブ形状



ロッド先端おねじ



	ロッド先端おねじの場合											
-	チューブ 内径	Вı	C ₁	H ₁	H2	L ₁	x					
	12	8	9	M5×0.8	4	14	10.5					
	16	10	10	M6×1.0	5	15.5	12					
	20	13	12	M8×1.25	5	18.5	14					
	25	17	15	M10×1.25	6	22.5	17.5					


∔無 注件 π′.

1示学 ハン																				(mm)
記号 チューブ内径	A	В	С	D	E	EA	ЕВ	F	н	к	L	М	N	o	Q	R	s	U	v	標準ストローク
12	41.5	38	6	6	33	_	_	6.5	МЗ	5	3.5	22	3.5	6.5	21	3.5	27.5	14	25	5,10,15
16	44	40.5	8	8	37	13.2	6.6	5.5	M4	6	3.5	28	3.5	6.5	20	3.5	29.5	15	29	20,25,30
20	46	41.5	7	10	47	13.6	6.8	5.5	M5	8	4.5	36	5.5	9	18	7	35.5	18	36	5,10,15,20,25
25	47.5	42.5	12	12	52	13.6	6.8	5.5	М6	10	5	40	5.5	9	19	7	40.5	21	40	30,35,40,45,50


薄形シリンダ 10- CQ2/21-CQ2

10-C(D)Q2B32~50,22-C(D)Q2B32~50 (オートスイッチなしの場合はA, B, F, P, Qの寸法のみ変わりますので、寸法表をご参照ください。)

ロッド先端めねじ



ロッド先端おねじ



ロッド先端おねじの場合 (mm)													
チューブ 内径	Вı	C ₁	H ₁	H ₂	Lı	х							
32	22	20.5	M14×1.5	8	28.5	23.5							
40	22	20.5	M14×1.5	8	28.5	23.5							
50	27	26	M18×1.5	11	33.5	28.5							


標準形

(mm) オートスイッチ無 オートスイッチ付 チューブ内径 ストローク範囲注 С D J F н Κ F P Α В F P Q Α В Q 5.5 M5×0.8 5 40 33 16 45 M8×1.25 4.5 32 10~50 20 50 43 7.5 1/8 20 13 14 1/8 7.5 75,100 50 43 46.5 39.5 5~50 22.5 56.5 49.5 7.5 1/8 22.5 7.5 1/8 13 16 52 M8×1.25 5 14 40 56.5 49.5 75,100 40.5 10~50 48.5 20.5 | 58.5 | 50.5 | 10.5 | 1/4 | 20.5 M10×1.5 7 17 10.5 15 20 64 50 1/4 50.5 75,100 58.5


Ŧ	ニューブ内径	ストローク範囲注)	L	м	N	0	T ₁	T ₂	w	z
	32	5 10~50 75,100	7	34	5.5	9	7	7	49.5	14
_	40	5~50 75,100	7	40	5.5	9	6	7	57	15
	50	10~50 75,100	8	50	6.6	11	18	8	71	19

注)中間ストローク(55,60,65,70)と(80,85,90,95)の際は、75,100ストロークに20,15,10,5mm巾スペーサを装着しますので、寸法関係はそれぞれ75,100ストロークと同一になります。

方向制御機器



ロッド先端おねじ



į	ロッド先端おねじの場合 (mm)												
	チューブ 内径	Вı	C ₁	H ₁	H ₂	Lı	х						
	63	27	26	M18×1.5	11	33.5	28.5						
	80			M22×1.5									
	100	41	32.5	M26×1.5	16	43.5	35.5						

標準形

1示 干ガン	+n> (mm)											(mm)						
エュ ゴロタ	ストローク範囲注)	オートス	イッチ無	オートス	オートスイッチ付		C D	E	F	н	J	к	L	м	N	0	P	Q
テューフ内住	ストローン配田本	Α	В	Α	В	٦		_	г	п	J		_	IVI	17	U	Р	<u>.</u>
63	10~50	54	46	64	56	15	20	77	10 5	M10×1.5	7	17	۰	60	9	14	1/4	25
03	75,100	64	56	04	30	56 15	13 20	''	10.5	WITOX 1.5	l	' '	"	00	9	14	1/4	25
80	10~50	68.5	58.5	70 5	60 E	21	25	00	10 5	M16×2.0	6	22	10	77	11	17.5	2/0	21
80	75,100	78.5	68.5	1/8.5	78.5 68.5	2	25	90	12.5	W10 \ Z.U	0	22	10	11	11	17.5	3/0	ا ت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
100	10~50	80	68	90	78	27	20	117	12	M20×2.5	6 5	27	12	0.4	11	175	2/0	
100	75,100	90	78	50	10	21	30	' ' '	13	IVIZUXZ.5	0.5	4 /	12	94	' '	17.5	3/8	38

チューブ内径	ストローク範囲注)	R	T1	T ₂	w	z	
63	10~50		20.5	10 5	84	19	
- 03	75,100	5.5	20.5	10.5	04	119	
80	10~50	10	20 5	13.5	104	25	
80	75,100	10	20.5				
100	10~50	10	29.5	12.5	123.5	25	
 100	75,100	10	20.5	13.5	123.3	23	

注)中間ストローク(55,60,65,70)と(80,85,90,95)の際は、 75,100ストロークに20,15,10,5mm巾スペーサを装着しますので、 寸法関係はそれぞれ75,100ストロークと同一になります。

薄形シリンダ 10-CQ2/21-CQ2

CQ2用取付ボルト


取付方法:通し穴形のCQ2用取付ボルトを用意しました。 手配方法は下記をご参照ください。 数量はご使用ボルト本数にて手配ください。

例) CQ-M5X40L 2本



ロッド側取付/オートスイッチなし

ロッド側取付/オートスイッチなし									
		型式	С	D	取付ボルト品番				
		CQ2B12-5D		35	CQ-M3X35L				
		-10D	i	40	X40L				
		-15D		45	X45L				
10-	11-	-20D	6.5	50	X50L				
		-25D		55	X55L				
		-30D		60	X60L				
		CQ2B16-5D		35	CQ-M3X35L				
10-		-10D		40	X40L				
		-15D		45	X45L				
	11-	-20D	5	50	X50L				
		-25D		55	X55L				
		-25D		60	X60L				
				35	CQ-M5X35L				
		CQ2B20-5D -10D		40	X40L				
				45	X45L				
		-15D							
		-20D		50	X50L				
10-	11-	-25D	7.5	55	X55L				
		-30D		60	X60L				
		-35D		65	X65L				
		-40D	-	70	X70L				
		-45D		75	X75L				
		-50D		80	X80L				
		CQ2B25-5D			40	CQ-M5X40L			
		-10D		45	X45L				
		-15D		50	X50L				
		-20D		55	X55L				
10-	11-	-25D	9.5	60	X60L				
		-30D		65	X65L				
		-35D		70	X70L				
		-40D		75	X75L				
		-45D		80	X80L				
		-50D		85	X85L				
		CQ2B32-5DZ		40	CQ-M5X40L				
		-10DZ		45	X45L				
		-15DZ		50	X50L				
		-20DZ	ļ	55	X55L				
	١	-25DZ		60	X60L				
10- 21-	11- 22-	-30DZ	9	65	X65L				
21-	22-	-35DZ		70	X70L				
		-40DZ		75 80	X75L				
		-45DZ			X80L				
		-50DZ		85	X85L X120L				
		-75DZ		120 145	X145L				
		-100DZ		45	CQ-M5X45L				
		CQ2B40-5DZ -10DZ		50	X50L				
				55	X55L				
		-15DZ		60	X60L				
		-20DZ -25DZ		65	X65L				
10				70	X70L				
10- 21-	11- 22-	-30DZ	7.5	75	X70L X75L				
21-	~~~	-35DZ -40DZ		80	X80L				
				85	X85L				
		-45DZ -50DZ		90	X90L				
		-50DZ -75DZ		125	X125L				
		-75DZ -100DZ		150	X150L				
		-10002		150	ATJUL				



		型式	С	D	取付ボルト品番
		CQ2B50-10DZ		55	CQ-M6X55L
		-15DZ		60	X60L
		-20DZ		65	X65L
		-25DZ		70	X70L
40		-30DZ		75	X75L
10- 21-	11- 22-	-35DZ	12.5	80	X80L
21-	22-	-40DZ		85	X85L
		-45DZ		90	X90L
		-50DZ		95	X95L
		-75DZ	1 [130	X130L
		-100DZ		155	X155L
		CQ2B63-10DZ		60	CQ-M8X60L
		-15DZ		65	X65L
		-20DZ	14.5	70	X70L
		-25DZ		75	X75L
10-	11- 22- 11- 22-	-30DZ		80	X80L
21-		-35DZ		85	X85L
		-40DZ		90	X90L
		-45DZ		95	X95L
		-50DZ		100	X100L
		-75DZ		135	X135L
		-100DZ		160	X160L
		CQ2B80-10DZ		70	CQ-M10X70L
		-15DZ		75	X75L
		-20DZ		80	X80L
		-25DZ		85	X85L
10-		-30DZ		90	X90L X95L
21-		-35DZ		95 100	X95L X100l
		-40DZ		105	X100L X105L
		-45DZ		110	X105L X110L
		-50DZ -75DZ		145	X145L
		-75DZ -100DZ		170	X170L
		CQ2B100-10DZ		80	CO-M10X80L
		-15DZ		85	X85L
		-20DZ		90	X90I
		-25DZ		95	X95L
		-30DZ		100	X100L
10-	11-	-35DZ	15.5	105	X105L
21-	22-	-40DZ		110	X110L
		-45DZ		115	X115L
		-50DZ		120	X120L
		-75DZ		155	X155L
		-100DZ		180	X180L

取付方法:通し穴形のCQ2用取付ボルトを用意しました。


手配方法は下記をご参照ください。 数量はご使用ボルト本数にて手配ください。

例) CQ-M5X40L 2本



ヘッド側取付/オートスイッチなし

· () [·	削れれりノ				T-(110 1 D T
		型式	С	D	取付ボルト品番
		CQ2B12-5D		35	CQ-M3X35L
	11-	-10D		40	X40L
10-		-15D	6.5	45	X45L
10-	'''	-20D	0.5	50	X50L
		-25D	1	55	X55L
		-30D	1	60	X60L
		CQ2B16-5D		35	CQ-M3X35L
		-10D	ł	40	X40L
		-15D	1	45	X45L
10-	11-	-13D	5	50	X50L
			l	55	X55L
		-25D			
		-30D		60	X60L
		CQ2B20-5D		35	CQ-M5X35L
		-10D		40	X40L
		-15D		45	X45L
		-20D		50	X50L
40		-25D	1 ,,,	55	X55L
10-	11-	-30D	7.5	60	X60L
		-35D	1	65	X65L
		-40D	1	70	X70L
		-45D		75	X75L
		-50D	ł	80	X80L
		CQ2B25-5D		40	CQ-M5X40L
		-10D		45	X45L
		-15D		50	X50L
		-20D		55	X55L
10-	11-	-25D	9.5	60	X60L
		-30D		65	X65L
		-35D		70	X70L
		-40D		75	X75L
		-45D		80	X80L
		-50D		85	X85L
		CQ2B32-5DZ		40	CQ-M5X40L
		-10DZ	1	45	X45L
		-15DZ		50	X50L
		-20DZ		55	X55L
		-25DZ		60	X60L
10	11-	-30DZ		65	X65L
10- 21-	22-	-35DZ	9	70	X70L
			-	75	X75L
		-40DZ		80	X80L
		-45DZ			
		-50DZ		85	X85L
		-75DZ		120	X120L
		-100DZ		145	X145L
		CQ2B40-5DZ		50	CQ-M5X50L
		-10DZ		55	X55L
		-15DZ		60	X60L
		-20DZ		65	X65L
		-25DZ		70	X70L
10-	11-	-30DZ		75	X75L
21-	22-	-35DZ	11.5	80	X80L
		-40DZ	1	85	X85L
		-45DZ	1	90	X90L
		-50DZ		95	X95L
		-75DZ	1	130	X130L
		-100DZ		155	X155L



		型式	С	D	取付ボルト品番
		CQ2B50-10DZ		45	CQ-M6X45L
		-15DZ	1	50	X50L
		-20DZ	1	55	X55L
		-25DZ	12.5	60	X60L
	١	-30DZ		65	X65L
10- 21-	11- 22-	-35DZ		70	X70L
21-	22-	-40DZ		75	X75L
		-45DZ	1	80	X80L
		-50DZ	1	85	X85L
		-75DZ	1	120	X120L
		-100DZ	1	145	X145L
		CQ2B63-10DZ		50	CQ-M8X50L
		-15DZ	1	55	X55L
		-20DZ	1	60	X60L
		-25DZ	1	65	X65L
		-30DZ	ĺ	70	X70L
10- 21-	11- 22-	-35DZ	14.5	75	X75L
21-		-40DZ		80	X80L
		-45DZ		85	X85L
		-50DZ		90	X90L
		-75DZ		125	X125L
		-100DZ		150	X150L
		CQ2B80-10DZ	15	55	CQ-M10X55L
	11- 22-	-15DZ		60	X60L
		-20DZ		65	X65L
		-25DZ		70	X70L
10-		-30DZ		75	X75L
21-		-35DZ		80	X80L
21-		-40DZ		85	X85L
		-45DZ		90	X90L
		-50DZ		95	X95L
		-75DZ		130	X130L
		-100DZ		155	X155L
		CQ2B100-10DZ		65	CQ-M10X65L
		-15DZ		70	X70L
		-20DZ		75	X75L
		-25DZ		80	X80L
10-	11-	-30DZ		85	X85L
21-	22-	-35DZ	15.5	90	X90L
		-40DZ		95	X95L
		-45DZ		100	X100L
		-50DZ		105	X105L
		-75DZ		140	X140L
		-100DZ	l	165	X165L

薄形シリンダ 10-CQ2/21-CQ2

CDQ2用取付ボルト


取付方法:通し穴形のCDQ2用取付ボルトを用意しました。 手配方法は下記をご参照ください。 数量はご使用ボルト本数にて手配ください。

例) CQ-M5X50L 2本



ロッド側取付/オートフィッチ付

ロッド側取付/オートスイッチ付								
		型式	С	D	取付ボルト品番			
		CDQ2B12-5DCZ		45	CQ-M3X45L			
		-10DCZ		50	X50L			
		-15DCZ		55	X55L			
10-	11-	-20DCZ	5.5	60	X60L			
		-25DCZ		65	X65L			
		-30DCZ		70	X70L			
		CDQ2B16-5DZ		50	CQ-M3X50L			
		-10DZ		55	X55L			
		-15DZ		60	X60L			
10-	11-	-20DZ	8	65	X65L			
		-25DZ		70	X70L			
				75	X75L			
		-30DZ		50				
		CDQ2B20-5DZ			CQ-M5X50L X55L			
		-10DZ		55				
		-15DZ		60	X60L			
		-20DZ		65	X65L			
10-	11-	-25DZ	10.5	70	X70L			
-	'	-30DZ		75	X75L			
		-35DZ		80	X80L			
		-40DZ		85	X85L			
		-45DZ		90	X90L			
		-50DZ		95	X95L			
		CDQ2B25-5DZ	9.5	50	CQ-M5X50L			
		-10DZ		55	X55L			
		-15DZ		60	X60L			
		-20DZ		65	X65L			
10-	11-	-25DZ		70	X70L			
	''	-30DZ	0.0	75	X75L			
		-35DZ		80	X80L			
		-40DZ		85	X85L			
		-45DZ		90	X90L			
		-50DZ		95	X95L			
		CDQ2B32-5DZ		50	CQ-M5X50L			
		-10DZ		55	X55L			
		-15DZ		60	X60L			
		-20DZ		65	X65L			
		-25DZ		70	X70L			
10-	11-	-30DZ	9	75	X75L			
21-	22-	-35DZ	5	80	X80L			
		-40DZ		85	X85L			
		-45DZ		90	X90L			
		-50DZ		95	X95L			
		-75DZ		120	X120L			
		-100DZ		145	X145L			
		CDQ2B40-5DZ		55	CQ-M5X55L			
		-10DZ		60	X60L			
		-15DZ		65	X65L			
		-20DZ		70	X70L			
		-25DZ		75	X75L			
10-	11-	-30DZ	7.5	80	X80L			
21-	22-	-35DZ	1.5	85	X85L			
		-40DZ		90	X90L			
		-45DZ		95	X95L			
		-50DZ		100	X100L			
		-75DZ		125	X125L			
		-100DZ		150	X150L			



		型式	С	D	取付ボルト品番
		CDQ2B50-10DZ		65	CQ-M6X65L
		-15DZ		70	X70L
		-20DZ		75	X75L
		-25DZ		80	X80L
		-30DZ		85	X85L
10-	11- 22-	-35DZ	12.5	90	X90L
21-	22-	-40DZ		95	X95L
		-45DZ		100	X100L
		-50DZ		105	X105L
		-75DZ		130	X130L
		-100DZ		155	X155L
		CDQ2B63-10DZ		70	CQ-M8X70L
		-15DZ		75	X75L
		-20DZ		80	X80L
		-25DZ		85	X85L
10-	11-	-30DZ	14.5	90	X90L
21-	22-	-35DZ		95	X95L
		-40DZ		100	X100L
		-45DZ		105	X105L
		-50DZ		110	X110L
		-75DZ		135	X135L
	11- 22-	-100DZ	15	160	X160L
		CDQ2B80-10DZ		80	CQ-M10X80L
		-15DZ		85	X85L
		-20DZ		90	X90L
		-25DZ		95	X95L
10-		-30DZ		100	X100L X105L
21-		-35DZ		105	X105L X110L
		-40DZ -45DZ		110	X110L X115L
		-45DZ -50DZ		120	X113L X120L
		-75DZ		145	X145I
		-100DZ		170	X143L
		CDQ2B100-10DZ		90	CO-M10X90L
		-15DZ		95	X95L
		-20DZ		100	X100L
		-25DZ		105	X105L
	١	-30DZ		110	X110L
10- 21-	11- 22-	-35DZ	15.5	115	X115L
21-	22-	-40DZ		120	X120L
		-45DZ		125	X125L
		-50DZ		130	X130L
		-75DZ		155	X155L
		-100DZ		180	X180L


取付方法:通し穴形のCDQ2用取付ボルトを用意しました。

手配方法は下記をご参照ください。 数量はご使用ボルト本数にて手配ください。

例) CQ-M5X50L 2本



ヘッド	則取付。	/オートスイッチ 作	寸	,	1
		型式	С	D	取付ボルト品番
		CDQ2B12-5DCZ		35	CQ-M3X35L
		-10DCZ		40	X40L
		-15DCZ		45	X45L
10-	11-	-20DCZ	5.5	50	X50L
		-25DCZ		55	X55L
					X60L
		-30DCZ		60	
		CDQ2B16-5DZ		40	CQ-M3X40L
		-10DZ		45	X45L
10-	11-	-15DZ	8	50	X50L
10-	١	-20DZ		55	X55L
		-25DZ		60	X60L
		-30DZ		65	X65L
		CDQ2B20-5DZ		40	CQ-M5X40L
		-10DZ	10.5	45	X45L
		-15DZ		50	X50L
		-20DZ		55	X55L
		-20DZ -25DZ		60	X60L
10-	11-				X65L
		-30DZ		65	
		-35DZ		70	X70L
		-40DZ		75	X75L
		-45DZ		80	X80L
		-50DZ		85	X85L
		CDQ2B25-5DZ		40	CQ-M5X40L
		-10DZ		45	X45L
10-		-15DZ		50	X50L
		-20DZ		55	X55L
		-25DZ		60	X60L
	11-	-30DZ	9.5	65	X65L
		-35DZ		70	X70L
		-40DZ		75	X75L
		-45DZ		80	X80L
		-50DZ		85	X85L
		CDQ2B32-5DZ		50	CQ-M5X50L
		-10DZ		55	X55L
		-15DZ		60	X60L
		-20DZ		65	X65L
		-25DZ		70	X70L
10-	11-	-30DZ	9	75	X75L
21-	22-	-35DZ	9	80	X80L
		-40DZ		85	X85L
		-45DZ		90	X90L
		-50DZ		95	X95L
		-75DZ		120	X120L
		-100DZ		145	X145L
		CDQ2B40-5DZ		60	CQ-M5X60L
		-10DZ		65	X65L
					X70L
		-15DZ		70	
		-20DZ		75	X75L
		-25DZ		80	X80L
10-	11-	-30DZ	11.5	85	X85L
21-	22-	-35DZ	11.5	90	X90L
		-40DZ		95	X95L
		-45DZ		100	X100L
		-50DZ		105	X105L
		-75DZ		130	X130L
		-100DZ		155	X155L
		-10002		100	X100L



		型式	С	D	取付ボルト品番
		CDQ2B50-10DZ		55	CQ-M6X55L
		-15DZ		60	X60L
		-20DZ	12.5	65	X65L
		-25DZ		70	X70L
		-30DZ		75	X75L
10- 21-	11- 22-	-35DZ		80	X80L
21-	22-	-40DZ		85	X85L
		-45DZ		90	X90L
		-50DZ		95	X95L
		-75DZ		120	X120L
		-100DZ	1 [145	X145L
		CDQ2B63-10DZ		60	CQ-M8X60L
		-15DZ		65	X65L
		-20DZ		70	X70L
		-25DZ		75	X75L
40		-30DZ	14.5	80	X80L
10- 21-	11- 22-	-35DZ		85	X85L
21-	22-	-40DZ		90	X90L
		-45DZ		95	X95L
		-50DZ		100	X100L
		-75DZ		125	X125L
		-100DZ		150	X150L
		CDQ2B80-10DZ		65	CQ-M10X65L
	11- 22-	-15DZ	15	70	X70L
		-20DZ		75	X75L
		-25DZ		80	X80L
10-		-30DZ		85	X85L
21-		-35DZ		90	X90L
		-40DZ		95	X95L
		-45DZ		100	X100L
		-50DZ		105	X105L
		-75DZ		130	X130L
		-100DZ		155	X155L
		CDQ2B100-10DZ		75	CQ-M10X75L
		-15DZ		80	X80L
		-20DZ		85	X85L
		-25DZ		90	X90L
10-	11-	-30DZ	455	95	X95L
21-	22-	-35DZ	15.5	100	X100L
		-40DZ		105	X105L
		-45DZ		110	X110L
		-50DZ		115	X115L
		-75DZ		140	X140L
		-100DZ		165	X165L